

## **INSERIMENTO “FUORI SERVIZIO MAGAZZINO” PER INATTIVITA’ OLTRE 12 GIORNI DITRON**

**L’APPARECCHIO DEVE ESSERE COLLEGATO ALLA RETE INTERNET, NON AVERE “PENDENZE” DA INVIARE E AVER EFFETTUATO LA CHIUSURA GIORNALIERA.**

**Seguire le indicazioni per il proprio modello:**

**- MACCHINE MODIFICATE (matricola 2CM.....)**

4 TASTO [CHIAVE] 9900 TASTO [TOTALE]

TASTO [SUBT].....fino a (FUORI SERVIZIO) TASTO [TOTALE]

IMPOSTARE 608 e premere TASTO [TOTALE]

**- MACCHINE NATIVE (matricola 2CI..... o 2CE.....)**

4 TASTO [CHIAVE] 9900 TASTO [TOTALE]

TASTO [SUBT].....fino a (MAGAZZINO) poi premere TASTO [TOTALE]

**NOTA: AL TERMINE DEL PERIODO DI INATTIVITA’ IL REGISTRATORE RITORNA AUTOMATICAMENTE IN SERVIZIO ALLA PRIMA CHIUSURA GIORNALIERA.**